
Surge Away

Model: SD-B1005

CCTV용

VISADAL

CCTV의 경우는 미세한 전류를 수신하여 증폭을 시키는 관계로 작은 서지가 들어와도 수신측에서 신호와 서지가 같은 비율로 증폭되기 때문에 작은 서지도 큰 피해를 입히게 되며, 다량의 DATA가 고속으로 송수신 되므로 DATA의 오류가 많이 발생한다.

특히 옥외에 설치할 경우 낙뢰로 인한 피해를 입을 가능성이 많다.

영상기기에 공급되는 전원 및 제어선에도 서지방지기를 부착해야만 완전한 서지방지 시스템이 구성된다.


● 전기적 특성

- 서지내량 : 20kA (8/20 μ s)
- 최고통과전압 : 12Vpk
- 반응시간 : 1ns 이하
- 낮은 IMPEDANCE로 전송 DATA의 손실이 없음.
- 외부 전원이 필요 없음.



● 기구적 특성

- CASE : 황동으로 제작되어 RF의 영향을 차단
- 크기 : 95x25.5x27.6 (mm)
- 무게 : 205g
- 기존의 커넥타 사이에 직접 연결할 수 있어 설치가 쉽다.



BNC connector

● 사용환경

- 사용온도 : -55 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
- 저장온도 : -55 $^{\circ}$ C~+125 $^{\circ}$ C
- 습도 : 85% 이하

Since 1989

비서달기전주식회사 서울 강동구 암사3동 446-16 Tel:428-6644(대) Fax:426-2155

* 특성은 품질의 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.